

Die lokale Webseite des Reglers lässt sich nicht öffnen

Lokales Netzwerk

Die lokale Webseite des Reglers ist nur erreichbar, wenn Telefon oder Computer mit dem passenden Netzwerk verbunden sind. Arbeitet der Regler als Access Point, verbinden Sie sich direkt mit seinem Wi-Fi. Ist der Regler mit einem Router verbunden, muss das Gerät, auf dem die Seite geöffnet wird, im selben lokalen Netzwerk sein.

Adresse des Reglers

Nach Verbindung mit dem Router kann die IP-Adresse automatisch vergeben werden. Eine früher gespeicherte Adresse kann sich nach einem Router-Neustart geändert haben. Prüfen Sie die aktuelle Adresse auf dem Reglerdisplay, im Routermenü oder entsprechend der Anleitung des jeweiligen Modells.

Mobiltelefon

Während der Einrichtung kann das Telefon versuchen, mobile Daten zu verwenden, weil das Reglernetzwerk keinen Internetzugang hat. Das Fehlen von Internet in diesem Netzwerk ist allein kein Fehler. Bleiben Sie während der Einrichtung mit dem Wi-Fi des Reglers verbunden und vermeiden Sie ein automatisches Umschalten in ein anderes Netzwerk.